燈光系統 Lighting

燈光控制系統 Lighting System

舞台區控制系統

• 廠牌及型號 Manufacturer And Model: ETC Element 控台

數量 Quantity: <u>1</u>台

・廠牌及型號 Manufacturer And Model: Pearl 珍珠控台

數量 Quantity: 1台

DMX 無線系統 Wireless DMX

• 廠牌及型號 Manufacturer And Model: WD-1

數量 Quantity: 4台

調光器系統 Dimmer Rack

・廠牌及型號 Manufacturer/Model: <u>LEVITON 196E Dimmer Rack</u>

· 電壓規格 Volt: 220V

· 單一迴路最大負載安培 Max. Loading Ampere: 20A

總調光器迴路數 Total Dimmer: <u>180迴路</u>訊號輸入端可接收的訊號類別: DMX512

燈光迴路配置 Channel List

區域	迴路編號	總迴路	迴路盒型式	備註	
Area	Channel No.	Total	Style	Notes	
貓道 F.O.H Catwalk					
第一道燈光貓道	6~10	5	燈光線槽	除 c8之外,皆一	
1st Catwalk	0~10)	Connector Strip	迴路兩插頭	
第二道燈光貓道	1~5	5	燈光線槽	除 c3之外,皆一	
2nd Catwalk	1~3)	Connector Strip	迴路兩插頭	
觀眾席區 Auditorium					
第一左側燈光包廂	11~16	6	燈光方槽		
1st Lighting Box(L)	11~10	U	Connector Strip		
第一右側燈光包廂	17~22	6	燈光方槽		
1st Lighting Box(R)	17~22	0	Connector Strip		
舞台區上方 Overhead					
第一道燈光吊桿	23~30		燈光線槽		
1st Electric	25~30	0	Connector Strip		
第二道燈光吊桿	31~41	11	燈光線槽		
2nd Electric	31~41	11	Connector Strip		
第三道燈光吊桿	42~52	11	燈光線槽		
3rd Electric	4272	1 1	Connector Strip		
第四道燈光吊桿	53~62	10	燈光線槽		
4rd Electric	33**02	10	Connector Strip		
天幕燈光吊桿	53~62	10	燈光線槽		
Cyc Light Batten	33.402	10	Connector Strip		

Ι

舞台高側燈 Ladder 結構: 手動升降式燈光線槽架,底緣離地約 <u>81~97</u> cm				
左舞台 Stage Left (共 <u>4</u> 道)	82~89	1 ×	燈光線槽 Connector Strip	
右舞台 Stage Right (共4道)	74~81	I X	燈光線槽 Connector Strip	

燈具清單 Equipment List

燈具名稱	燈具廠牌/型號/色夾	數量	燈泡規格	備註
Items	Model	Quantity	Bulb Style	Notes
10°橢圓形反射聚光燈				65° 1 646 13° 4 Ω −3°;
Ellipsoidal Reflector	ETC	18	750W/220V	第1貓道*9盞 第2貓道*9盞
Spotlight				为4個但 7益
19°橢圓形反射聚光燈				
Ellipsoidal Reflector	ETC	20	750W/220V	
Spotlight				
26°橢圓形反射聚光燈				
Ellipsoidal Reflector	ETC	20	750W/220V	
Spotlight				
36°橢圓形反射聚光燈				
Ellipsoidal Reflector	ETC	20	750W/220V	
Spotlight				
佛式鏡片聚光燈	ETC/6吋	3	750W/220V	
Fresnelite	ETC/OFG	J	730 W 7220 V	
LED 色燈		16	110V~220V	舞台 *16盞
LED PAR 3W54 RGBW		10		DMX 3PIN
LED 色燈		8	110V~220V	
LED PAR 3W18 RGBW		U	996W	
	ETC S4 CYC adapter			
LED MINISPOT 150W	S4 S3 Fresnel	4	110V~220V	
	Adapter Lustr X8			


·外接燈光電源配電盤 Extra Power:

電力及電壓規格 Volt: <u>3 φ 4W 208/110V, 80KVA</u>

位置說明 Position: <u>右舞台</u>

數量 Quantity:<u>1</u>個

燈光迴路配置示意圖 Diagram of Channel



觀眾席場燈控制系統 House Light System

場燈共有 Total Channels: 9 廻路
控制系統 Control System: <u>手動</u>
規格說明 Specification: 旋鈕式

·數量 Quantity: 2 台

·控制器操作位置 Position: 中控室

· 備註 Notes: 觀眾席走道燈在中控室操控。

舞台工作燈 Stage Work Light

•工作燈 Work Light 該操作位置可控制的區域如下 Area:

區域	設置狀態	區域	設置狀態
Area	Status	Area	Status
舞台區	無	後舞台區	有
Acting Area	////.	Back Stage	角
伽無公臣		側舞台區工作樓梯	
侧舞台區 Off Stage	有	Working Stair At Off	有
Off Stage		Stage	
手動吊具操作區	有	吊具重鐵操作貓道	有
Flying Gallery	角	Loading Floor	角
舞台上方鋼棚	無	燈光包廂	有
Grid	////.	Box Booth	月
外區燈光貓道	#		
F.O.H	有		